

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/wzmacniacz-radiowezlowy-mrs-pa-zb1006sd-100w-sd-usb-fm-6-stref-p-367.html>



WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY MRS PA ZB1006SD 100W SD, USB, FM 6-STREF

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002109
Kod producenta	004386
Kod EAN	5902216730588

Opis produktu

6-STREFOWY MIKSUJĄCY WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY DO SYSTEMÓW NAGŁOŚNIENIA PUBLICZNEGO PA MRS ZB1006SD Z WBUDOWANYM CYFROWYM ODTWARZACZEM AUDIO ORAZ RADIEM FM

- **Moc: 100W**
- **Zasilanie linii: 100V / 70V**
- **Wyjście głośnikowe: 4-16 Ohm**
- **Trzy wejścia mikrofonowe**
- **Trzy wejścia AUX**
- **Wbudowany cyfrowy odtwarzacz audio wyposażony w port usb, czytnik kart SD oraz tuner radiowy FM**
- **Pilot zdalnego sterowania**
- **6-strefowy**

Wzmacniacz miksujący MRS ZB1006SD to monofoniczny sześciostrefowy wzmacniacz radiowęzłowy PA o mocy 100W z wbudowanym cyfrowym odtwarzaczem audio.

Wyposażony został w tuner radiowy FM, trzy wejścia mikrofonowe, trzy wejścia AUX, port USB oraz gniazdo kart SD, które umożliwiają odczyt plików muzycznych bezpośrednio z pamięci.

Sygnal z każdej z sześciu stref może być załączany niezależnie, za pomocą przycisków na płycie czołowej wzmacniacza.

Niezależnie posiada także wyjście główne końcówki mocy w wersji niskoimpedancyjnej oraz napięciowej.

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji tonów niskich i wysokich.

Posiada wyjście do zasilania linii 70 i 100V oraz o oporności 4-16 ohm. Wyposażono go również w wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego.

Dla ochrony wzmacniacza opracowano system zabezpieczenia przeciwzwarcieniowego oraz przeciwprzeciążeniowego. Zasilany jest napięciem sieciowym AC 230V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002109-004386**
- EAN: **5902216730588**
- Typ: **Wzmacniacz mocy do systemów nagłośnienia publicznego PA**
- Model: **MRS PA ZB1006SD**
- Nominalna moc wyjściowa: **100W RMS**
- Wyjście głośnikowe wysokonapięciowe: **100V / 70V**
- Wyjście głośnikowe niskoomowe: **4-16 Ohm**
- Wejścia mikrofonowe: **3 - MIC1,2,3 - 600 Ohm**
- Wejścia dla zewnętrznego źródła: **3 - AUX1,2,3 - 15000 Ohm, 775mV**
- Wejścia dodatkowe: **1 x USB / 1 x SD**

-
- Wyjścia do podłączenia wzmacniacza wspomagającego: **Tak - 600 Ohm 1V (0dB)**
 - Pasmo przenoszenia: **80Hz - 16 000 Hz +/- 3dB**
 - Współczynnik sygnał / szum (S/N): **MIC1,2,3 powyżej 66dB / AUX1,2,3 powyżej 70dB**
 - Przesłuch: **MIC1,2,3 66dB / AUX1,2,3 70dB**
 - Zakłócenia: **Poniżej 0,1%**
 - THD (Total Harmonic Distortion): **Poniżej 1% dla 100 Hz - 18 000 Hz**
 - Wejście priorytet: **MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe**
 - Podział na strefy: **Tak - 6 stref**
 - Regulacja barwy dźwięku: **Bas: +/- 10dB na 100 Hz / Sopran: +/- 10dB na 15KHz**
 - Indywidualna regulacja głośności dla wejść: **Tak**
 - Zabezpieczenia: **Przeciwzwarceniowe, przeciwprzeciążeniowe**
 - Zakres FM: **88-108 MHz**
 - Czułość FM: **2 uA**
 - Pilot zdalnego sterowania: **Tak**
 - Zasilanie: **AC 230V / 50-60Hz**
 - Maksymalny pobór prądu: **120W**
 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): **482 x 89 x 355mm - przystosowany do montażu w szafie rack 2U**
 - Waga netto: **8,40 kg**