

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/wzmacniacz-radiowezlowy-mrs-pa-z60-60w-p-365.html>

## WZMACNIACZ RADIOWEZŁOWY MRS PA Z60 60W



Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>002106</b>
Kod producenta	<b>004382</b>
Kod EAN	<b>5902216720442</b>

### Opis produktu

MIKSUJĄCY WZMACNIACZ RADIOWEZŁOWY DO SYSTEMÓW NAGŁOŚNIENIA PUBLICZNEGO PA MRS Z60

- **Moc: 60W**
- **Zasilanie linii: 100V / 70V**
- **Wyjście głośnikowe: 4-16 Ohm**
- **Dwa wejścia mikrofonowe**
- **Dwa wejścia AUX**

Wzmacniacz miksujący MRS Z60 jest jednym z najmniejszych wzmacniaczy w rodzinie monofonicznych wzmacniaczy radiowezłowych PA o mocy 60W. Wyposażony jest w dwa wejścia mikrofonowe oraz dwa wejścia AUX.

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji tonów niskich i wysokich.

Posiada wyjście do zasilenia linii 70 i 100V oraz o oporności 4-16 ohm.

Dla ochrony wzmacniacza opracowano system zabezpieczenia przeciwzwarcowego oraz przeciwprzeciążeniowego. Zasilany jest napięciem sieciowym AC 230V.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002106-004382**
- EAN: **5902216720442**
- Typ: **Wzmacniacz mocy do systemów nagłośnienia publicznego PA**
- Model: **MRS PA Z60**
- Nominalna moc wyjściowa: **60W RMS**
- Wyjście głośnikowe wysokonapięciowe: **100V / 70V**
- Wyjście głośnikowe niskoomowe: **4-16 Ohm**
- Wejścia mikrofonowe: **2 - MIC1,2 - 600 Ohm**
- Wejścia dla zewnętrznego źródła: **2 - AUX1,2 - 15000 Ohm, 775mV**
- Wejścia dodatkowe: **Brak**
- Wyjścia do podłączenia wzmacniacza wspomagającego: **Brak**
- Pasma przenoszenia: **80Hz - 16 000 Hz +/- 3dB**
- Współczynnik sygnał / szum (S/N): **MIC1,2 powyżej 66dB / AUX1,2 powyżej 70dB**
- Przesłuch: **MIC1,2 66dB / AUX1,2 70dB**
- Zakłócenia: **Poniżej 0,1%**
- THD (Total Harmonic Distortion): **Poniżej 1% dla 100 Hz - 18 000 Hz**
- Wejście priorytet: **MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe**
- Podział na strefy: **Nie**
- Regulacja barwy dźwięku: **Bas: +/- 10dB na 100 Hz / Sopran: +/- 10dB na 15KHz**
- Indywidualna regulacja głośności dla wejść: **Tak**
- Zabezpieczenia: **Przeciwzwarcowe, przeciwprzeciążeniowe**
- Zasilanie: **AC 230V / 50-60Hz**
- Maksymalny pobór prądu: **90W**
- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): **340 x 77 x 230 mm**

- 
- Waga netto: **3,97 kg**